

Darbo dienos su kasos aparatu DATECS MP-500T aprašymas

Darbo dienos (pamainos) pradžia

1. (X) ataskaitos darbo pradžioje spausdinimas:

Raktas **X** padėtyje: spausti iš eilės klavišus: (patikrinti datą ir laiką).

2. Likučio įvedimas:

Raktas **REG** padėtyje:

Spausti iš eilės klavišus surinkti kasos likutį .

Kasos aparato paruošimas darbui

Raktas **REG** padėtyje: spausti iš eilės klavišus , ekrane pasirodo "0,00"

Pardavimų registravimas.

1. Pardavimų registravimas ir atsiskaitymas grynaisiais pinigais:

1.1. Kaina , kaina , kaina surinkti pirkėjo duodamą sumą ir .

1.2. Prekės kodas , prekės kodas surinkti pirkėjo duodamą sumą ir .

1.3. Prekės kaina , prekės kodas surinkti pirkėjo duodamą sumą ir .

2. Atsiskaitymas už prekes negrynaisiais pinigais (mokėjimo kortelėmis):

2.1. Atlikti pardavimo registravimus kasos aparatu (pagal 1.1, 1.2, 1.3) ir nuspausti klavišą .

2.2. Atlikti reikalingas operacijas banko terminalu (įvedant kasos aparate rodomą pinigų sumą),

2.3. **PAKARTOTINAI** kasos aparate pilkais klavišais surinkti mokamą sumą ir nuspausti klavišą , ekrane užsidega (1-2-3).

2.4. Nuspausti pilką klavišą - mokant banko kortele,

- atsisikaitant į kreditą (pvz.: dovana-čekis, komp.vaistai).

Darbo dienos pabaiga

1. Darbo dienos pabaigoje spausdinti tarpinę (X) ataskaitą:

Raktas **X** padėtyje: spausti iš eilės klavišus: .

2. Atlikti "pinigų išėmimo" procedūrą (t.y. inkasavimą):

Raktas **REG** padėtyje:

Spausti iš eilės klavišus , surinkti inkasuojamą sumą .

3. Atlikti pagrindinę dienos ataskaitą (Z):

Raktas **Z** padėtyje:

Spausti iš eilės klavišus: , palaukti kol kasa atspausdins dienos duomenis ir ekrane atsiras "C - 0", tada spausti .

4. Laikrodis ekrane:

Raktas **OFF** padėtyje, spausti .

Papildoma informacija

1. Anuliavimas, kol nenuspaustas klavišas **KASA** :

- 1.1. Norint anuliuoti paskutinį kainos registravimą – reikia nuspausti **KLaida** ,
- 1.2. Norint anuliuoti nepaskutinį kainos registravimą – reikia iš eilės nuspausti **C** **KLaida** , surenkame anuliuojamą kainą, spaudžiame skyrių kuriame buvo registruota kaina.
- 1.3. Norint anuliuoti prekės kodą – iš eilės nuspausti **C** **KLaida** , surinkti prekės kodą, **PLU** .

2. Kelių vienetų prekių pirkimas (pvz. 5 vnt.) – reikia nuspausti iš eilės klavišus:

- 2.1. **5** (t.y. prekių kiekis) **X** kaina **SK1** ...
- 2.2. **5** (t.y. prekių kiekis) **X** prekės kodas **PLU** ...
- 2.3. **5** (t.y. prekių kiekis) **X** kaina **PRC** prekės kodas **PLU** ...

3. Svorio įvedimas: (pvz.: 1.254 kg.)

- 3.1. Spausti klavišus **1** **.** **2** **5** **4** **X** , 1 kg. kaina **SK1** ...
- 3.2. Spausti klavišus **1** **.** **2** **5** **4** **X** , prekės kodas **PLU** ...
- 3.3. Spausti klavišus **1** **.** **2** **5** **4** **X** , 1 kg. kaina **PRC** prekės kodas **PLU** ...

4. Avanso priėmimas ir gražinimas:

- Raktas **REG** padėtyje: ir iš eilės spausti klavišus **1** **KASA** , ekrane pasirodo “0,00”
- 4.1. Avanso priėmimas: surinkti gaunamo avanso sumą ir nuspausti klavišą **+ %** .
 - 4.2. Avanso gražinimas: surinkti gražinamo avanso sumą ir nuspausti klavišą **- %** .

5. Ataskaita už laikotarpį:

- 5.1. Pagal Z ataskaitų numerius (žr. EKA žurnalą):

Raktas **X** padėtyje, spausti klavišus **2** . Pilkais klavišais surenkame pirmos mėnesio ataskaitos numerį ir spaudžiame klavišą **SK1** (nuo), po to surenkame paskutinės mėnesio ataskaitos numerį ir spaudžiame klavišą **SK2** (iki), pabaigoje spaudžiame klavišą **SUMA** .

- 5.2. Pagal datą, pvz. už 2005 birželio mėn.

Raktas **X** padėtyje, spausti klavišus **2** . Pilkais klavišais surenkame datą (nuo) 01 06 05 (diena-mėnuo-metai) ir spaudžiame klavišą **SK5** , po to pilkais klavišais surenkame datą (iki) 30 06 05 (diena-mėnuo-metai) ir spaudžiame klavišą **SK6** , ekrane pasirodžius ataskaitų periodas spaudžiame **SUMA** .

6. Kvito gražinimas:

- Raktas **REG** padėtyje: spausti iš eilės klavišus **30** **KASA** , ekrane pasirodo “0,00”
- Spausti iš eilės klavišus: **X** **KLaida** (ekrane dega -), po to surinkti gražinamą sumą ir spausti skyriaus klavišą kurame ši kaina buvo įregistruota. Pabaigoje spausti klavišą **KASA** .